

# Datenblatt



## Fonterra Smart Control-Funkverstärker


- für Stabilisierung der Funkübertragung
- geeignet für Fonterra Smart Control-Netzteil Modell 1250.22, Fonterra Smart Control-Raumthermostat Modell 1250.5, Netzteil Modell 2245.63
- Gehäuse Kunststoff, Front s. Ausführung
- Funkreichweite im Gebäude ca. 25 m

**CE-konform nach EN 60730**

**EN 300220**

**Modell 1250.20**

**Artikel 734 480**



## Eigenschaften

Schutzart	IP 20	
Sendefrequenz	868 MHz	
Breite	B	83
Höhe	H	83
Tiefe	T	22
Spannung	U	6,5 V
Ausführung	signalschwarz=RAL 9004	
Gewicht	120 g	
Volumen	1026 cm <sup>3</sup>	